

Scheda tecnica

Molla a morsetto per corde conduttrici

Codice articolo: 6049273



La compensazione del potenziale funzionale del sistema di supporto del cavo può essere stabilita con la molla di serraggio.

L'accessorio viene bloccata sul bordo del canale del cavo e la fune viene quindi bloccata nel supporto previsto della molla di bloccaggio.

Adatto a cavi da 10 a 35 mm² e deve essere montata ogni 1500 mm.



- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	6049273
Sigla 1	Morsetto rapido
Sigla 2	per montaggio senza viti
Produttore	OBO
Dimensione	10-35mm ²
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1,731 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Molla a morsetto per corde conduttrici

Codice articolo: 6049273



Misure



Lunghezza	40 mm
Larghezza	16 mm
Altezza	40 mm

Dati tecnici

Adatto per	Conduttore tondo
Spessore materiale	0,8 mm
Sezione	35 mm ²
Tipo di accessorio	altro
Accessori	sì
Pezzo di ricambio	no