Scheda tecnica

Morsetto conduttore piatto da FL 30 per 1801 VDE

Codice articolo: 5015774



- Per conduttore piatto da FL30
- Per ogni connessione di conduttore piatto sono sempre necessari 2 morsetti
- Portata di corrente da fulmini 100 kA (10/350)
- Acciaio, zincato galvanicamente

St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici


Codice articolo	5015774
Tipo	1801 RK40
Sigla 1	Morsetto terminale
Sigla 2	per piastra equipotenziale
Produttore	OBO
Dimensione	40mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	7,3 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1581 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Morsetto conduttore piatto da FL 30 per 1801 VDE

Codice articolo: 5015774

Misure



Larghezza	30 mm

Dati tecnici

Possibilità di collegamento	FL40 x 5
Adatto all'attacco del conduttore a nastro	sì
Adatto all'attacco conduttore tondo	no
Adatto all'attacco conduttore settoriale	no
Conformità ROHS	sì
Unità di separazione TE (10 mm)	5
Per barra collettrice	altro